

MKP-300

BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA DLA SYSTEMU MICRA

Bezprzewodowa klawiatura dla systemu MICRA umożliwiająca załączanie i wyłączenie czuwania oraz sterowanie urządzeniami podłączonymi do modułu, bez konieczności posiadania własnego pilota. Dzięki temu jest ona idealnym rozwiązaniem sterowania tam, gdzie przewidywana jest obsługa systemu przez wiele różnych osób.

Cechy:

- możliwość załączania/wyłączania czuwania, uruchamiania alarmu napadowego czy załączania/wyłączania urządzeń podłączonych do systemu MICRA za pomocą kodów,
- diody sygnalizujące polecenie załączania i wyłączania czuwania,
- podświetlenie klawiszy ułatwiające obsługę klawiatury w ciemnych pomieszczeniach,
- kłapka umożliwiająca osłonięcie klawiszy



Zastosowanie:

Sterowanie systemem MICRA w małych obiektach: kioskach, domkach letniskowych, butikach, garażach wolnostojących i warsztatach

Zawartość zestawu:

Klawiatura, bateria CR123A, instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------|
| Klasa środowiskowa | II |
| Oczekiwany czas pracy baterii (w latach) | około 3 lat |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 80 µA |
| Maksymalny pobór prądu | 20 mA |
| Masa | 164 g |
| Maksymalna wilgotność | 93 ±3% |
| Pasma częstotliwości pracy | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) | do 200 m |
| Bateria | CR123A 3V |
| Wymiary | 144 x 80 x 27 mm |